

INSTRUKTIONSBOK

WIFI TIDSBYSTRINGSRELÆ DTCR01T

ALLMÄNT: ANVÄNDNINGSGRÄNSEN

Den här på på ett enkelt periodisk och regelbundet, och styr vanligtvis husbudsutrustning som lampor och apparater.

FUNKTIONSEGENSKAPER

- Belastnings- och avlastningsgrad kan enkelt ställas in via appen.
- På och av kan styras manuellt.
- (Klocka på / av kan ställas in under på-sidan.
- Montera på DIN-balkarna.

TEKNISKA PARAMETRAR

Funktion	DTCR01t
Terminall för matning	WIFI tidstyrningsrelä
Spänningsområde	AC/DC 110-240V 50/60 Hz
Belastning	AC 0,09-30A/DC 0,05-1,7W
Tolerans för matningsspänning	-15%~+10%
Indikator för matning	grön LED
Inställning av tid	APP
Tidswikelse	+30s
WIFI-anslutning	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Utmätning	1~500V
16A/ AC1	
Min. tryckkapacitet DC	500mW
Indikator av utgång	grön LED
Mekanisk livslängd	1x107
Elektrisk livslängd (AC1)	1x105
Temperatur vid drift	-20°C ~ +55°C
Fuktighetsrelativitet	-20°C ~ +55°C
Monterings/DIN-skina	DIN-skina EN/IEC 60715
Skyltstadg	IP20
Driftspänning	alle
Överspanningskategori	III
Grad av frysning	2
Mått, kabelströck (mm2)	1~2,5 mm och 2~1,5 mm 0,4mm
Mått och dimensioner	90mm*100mm*44mm
Mått vikt	62g
Standard	GB/T14048.5, IEC60947-5-1, EN 61812-1

INSTALLNINGAR FÖR NÄTVERK

1. INSTALLERA APPEN: Du kan skanna denna QR-kod för att ladda ner Tuya Smart, eller söka efter Tuya Smart i App Store för att ladda ner Tuya Smart.

2. LÄGG TILL ENHET

Enkla åtgärder, eller du behöver åtgärda fysikalisk skadade, måste du trycka och hålla in strömknappen 5 sekunder, och enheten kommer gå in i distributionsnätverksläget. Vid denna tidpunkt blinkar WIFI-indikatorn.



3. ANSLUT WIFI

Se till att telefonen är ansluten till WIFI normalt, och notera att WIFI måste vara 2,4G. Notera att WIFI måste vara 2,4G/5G intelligenta, och du ska inte vänta länge, vänta på 5G-signalen. Annars, det kan leda till att produkten inte fungerar, kan det leda till att produkten inte fungerar som det ska, appen och klocka på knappen låg till enhet för att ställa in enhetsinställning enligt anvisningarna, när enheten läggs till, huvud appen huvudsida/inställningar enheten och enhetens WIFI indikatorn för enheten kommer att vara på, du kan göra enheten senare anpassningar.

4. ANDRA INSTALLNINGAR

Du kan andra enheters namn i appen för att underlätta hanteringen. Lasten kan slås på och stängas av regelbundet via mobiltelefonappens mobiltelefonapp, och lasten kan slås på och stängas av regelbundet via mobiltelefonapp, du kan slås på och stängas av lasten med hjälp av knappen på utrustningen utrustningen, och ON / OFF-indikatorn visar utrustningens på/av-status utrustningen.



5. OMKONFIGURERA WIFI

1. Om du inte använder den här enheten kan du radera den i appen och den kommer gå till återställningsläget. Vid denna tidpunkt kan du lägga till den här enheten igen via appen. 2. Du kan när som helst trycka och hålla in knappen i 5 sekunder, och enheten vil gå in i WIFI-konfigurationsläget. Vid denna tidpunkt kan du lägga till den här enheten igen via appen.



6. BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISK AVFALL

All elektrisk avfall ska hanteras i kassor i samsvar med gällande bestämmelser för elektrisk avfall.

7. FÖRSIKTIGHET

Detta produkt ska installeras av kvalificerade elektriker. Alla och alla elektriska ändringar av produktens måste uppfylla tillämpliga bestämmelser.

INSTALLERA APLIKATIONEN

Steg 1: Ladda ner appen "Tuya Smart" och logga sedan in enligt följande instruktioner.

Steg 2: Andra enheten till strömstyrningen och slå på den.

Steg 3: Öppna appen "Tuya Smart" och klicka på "Lägg till enhet".

Steg 4: Klicka på enheten som hittades.

Steg 5: Ange din röst/Wi-Fi-information.

Steg 6: Klicka på "Färdig".

Steg 7: Enheten har lagts till framgångsrikt.

MANUELL

1. Håll knuten med enheten i en halv sekund.

2. Vaj enhet från lasten och utför nödvändiga åtgärder med hjälp av menyalternativen nedan.

3. Klicka på knuten med enheten.

4. Slå på/stänga av.

5. Slå på/stänga av.

6. Inställning av tid.

7. Klicka på "Lägg till".

8. Klicka på "Lägg till".

9. Klicka på "Lägg till".

10. Klicka på "Lägg till".

11. Klicka på "Lägg till".

12. Klicka på "Lägg till".

13. Klicka på "Lägg till".

14. Klicka på "Lägg till".

15. Klicka på "Lägg till".

16. Klicka på "Lägg till".

17. Klicka på "Lägg till".

18. Klicka på "Lägg till".

19. Klicka på "Lägg till".

BRUKSANVISNING

WIFI TIDSBYSTRINGSRELÆ DTCR01T

GENERELLT: ANVÄNDNINGSGRÄNSEN

Enkel på och av på ett enkelt periodisk och regelbundet, och styr vanligtvis husbudsutrustning som lampor och apparater.

FUNKTIONSEGENSKAPER

- Belastnings- och avlastningsgrad kan enkelt ställas in via appen.
- På och av kan styras manuellt.
- (Klocka på / av kan ställas in under på-sidan.
- Montera på DIN-balkarna.

TEKNISKA PARAMETRAR

Funktion	DTCR01t
Terminall för matning	WIFI tidstyrningsrelä
Spänningsområde	AC/DC 110-240V 50/60 Hz
Belastning	AC 0,09-30A/DC 0,05-1,7W
Tolerans för matningsspänning	-15%~+10%
Indikator för matning	grön LED
Inställning av tid	APP
Tidswikelse	+30s
WIFI-anslutning	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Utmätning	1~500V
16A/ AC1	
Min. tryckkapacitet DC	500mW
Indikator av utgång	grön LED
Mekanisk livslängd	1x107
Elektrisk livslängd (AC1)	1x105
Temperatur vid drift	-20°C ~ +55°C
Fuktighetsrelativitet	-20°C ~ +55°C
Monterings/DIN-skina	DIN-skina EN/IEC 60715
Skyltstadg	IP20
Driftspänning	alle
Överspanningskategori	III
Grad av frysning	2
Mått, kabelströck (mm2)	1~2,5 mm och 2~1,5 mm 0,4mm
Mått och dimensioner	90mm*100mm*44mm
Mått vikt	62g
Standard	GB/T14048.5, IEC60947-5-1, EN 61812-1

NETTVERKSINSTALLNINGAR

1. INSTALLERA APPEN: Du kan skanna denna QR-kod för att ladda ner Tuya Smart, eller söka efter Tuya Smart i App Store för att ladda ner Tuya Smart.

2. LÄGG TILL ENHET

Enkla åtgärder, eller du behöver åtgärda fysikalisk skadade, måste du trycka och hålla in strömknappen 5 sekunder, och enheten vil gå in i distributionsnätverksläget. Vid denna tidpunkt blinkar WIFI-indikatorn.



3. KOBLE TILL WIFI

Se till att telefonen är ansluten till WIFI normalt, och notera att WIFI måste vara 2,4G. Notera att WIFI måste vara 2,4G/5G intelligenta, och du ska inte vänta länge, vänta på 5G-signalen. Annars, det kan leda till att produkten inte fungerar, kan det leda till att produkten inte fungerar som det ska, appen och klocka på knappen låg till enhet för att ställa in enhetsinställning enligt anvisningarna, när enheten läggs till, huvud appen huvudsida/inställningar enheten och enhetens WIFI indikatorn för enheten kommer att vara på, du kan göra enheten senare anpassningar.

4. ANDRA INSTALLNINGAR

Du kan andra enheters namn i appen för att underlätta hanteringen. Lasten kan slås på och stängas av regelbundet via mobiltelefonappens mobiltelefonapp, och lasten kan slås på och stängas av regelbundet via mobiltelefonapp, du kan slås på och stängas av lasten med hjälp av knappen på utrustningen utrustningen, och ON / OFF-indikatorn visar utrustningens på/av-status utrustningen.



5. REKONFIGURER WIFI

1. Hvis du ikke bruger denne enhed, kan du slette den i appen, og den vil genindstilles til fabriksindstillingerne. På dette tidspunkt kan du lægge til denne enhed igen gennem appen. 2. Du kan når som helst trykke på og holde indre knappen i 5 sekunder, og enheten vil gå ind i Wi-Fi konfigurationsmoden. På dette tidspunkt kan du lægge til denne enhed igen via appen.



6. AØNHVENDING AF ELEKTRISK AVFALL

All elektrisk affald skal anføres i kasser i samsvar med gældende bestemmelser for elektrisk affald.

7. FØRSIKTIGHE

Dette produkt skal installeres af kvalificerede elektriker. Alle og alle elektriske ændringer af produktens skal overensstemme med de relevante sikkerhedsbestemmelser.

INSTALLERA APLIKASJONEN

Trinn 1: Last ned appen "Tuya Smart"-appen, og legg deretter inn ned i følge instruksjonene.

Trinn 2: Koble enheten til strømforsyningen, og slå den på.

Trinn 3: Åpne appen "Tuya Smart"-appen og klikk på "Legg til enhet".

Trinn 4: Klikk på enheten som ble funnet.

Trinn 5: Angi din røst/Wi-Fi-informasjon.

Trinn 6: Klikk på "Ferdig".

Trinn 7: Enheten har blitt lagt til suksessfullt.

MANUELL

1. Hold knuten med enheten inne i en halv sekund.

2. Velg enhet fra listen og utfør nødvendige handlinger ved hjelp av nedrestående menyalternativer.

3. Klikk på knuten med enheten.

4. Slå på/stänga av.

5. Slå på/stänga av.

6. Oppsett av tid.

7. Klikk på "Lägg till".

8. Klikk på "Lägg till".

9. Klikk på "Lägg till".

10. Klikk på "Lägg till".

11. Klikk på "Lägg till".

12. Klikk på "Lägg till".

13. Klikk på "Lägg till".

14. Klikk på "Lägg till".

15. Klikk på "Lägg till".

16. Klikk på "Lägg till".

17. Klikk på "Lägg till".

18. Klikk på "Lägg till".

19. Klikk på "Lägg till".

BRUKSANVISNING

WIFI TIDSBYSTRINGSRELÆ DTCR01T

GENERELLT: ANVÄNDNINGSGRÄNSEN

Enkel på och av på ett enkelt periodisk och regelbundet, och styr normalt husbudsutrustning som lampor och apparater.

FUNKTIONSEGENSKAPER

- Belastnings- och avlastningsgrad kan enkelt ställas in via appen.
- På och av kan styras manuellt.
- (Klocka på / av kan ställas in under på-sidan.
- Montera på DIN-balkarna.

TEKNISKA PARAMETRAR

Funktion	DTCR01t
Terminall för matning	WIFI tidstyrningsrelä
Spänningsområde	AC/DC 110-240V 50/60 Hz
Belastning	AC 0,09-30A/DC 0,05-1,7W
Tolerans för matningsspänning	-15%~+10%
Indikator för matning	grön LED
Inställning av tid	APP
Tidswikelse	+30s
WIFI-anslutning	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Utmätning	1~500V
16A/ AC1	
Min. tryckkapacitet DC	500mW
Indikator av utgång	grön LED
Mekanisk livslängd	1x107
Elektrisk livslängd (AC1)	1x105
Temperatur vid drift	-20°C ~ +55°C
Fuktighetsrelativitet	-20°C ~ +55°C
Monterings/DIN-skina	DIN-skina EN/IEC 60715
Skyltstadg	IP20
Driftspänning	alle
Överspanningskategori	III
Grad av frysning	2
Mått, kabelströck (mm2)	1~2,5 mm och 2~1,5 mm 0,4mm
Mått och dimensioner	90mm*100mm*44mm
Mått vikt	62g
Standard	GB/T14048.5, IEC60947-5-1, EN 61812-1

NETTVERKSINSTALLNINGAR

1. INSTALLERA APPEN: Du kan skanna denna QR-kod för att ladda ner Tuya Smart, eller söka efter Tuya Smart i App Store för att ladda ner Tuya Smart.

2. LÄGG TILL ENHET

Enkla åtgärder, eller du behöver åtgärda fysikalisk skadade, måste du trycka och hålla in strömknappen 5 sekunder, och enheten vil gå in i distributionsnätverksläget. Vid denna tidpunkt blinkar WIFI-indikatorn.



3. KOBLE TILL WIFI

Se till att telefonen är ansluten till WIFI normalt, och notera att WIFI måste vara 2,4G. Notera att WIFI måste vara 2,4G/5G intelligenta, och du ska inte vänta länge, vänta på 5G-signalen. Annars, det kan leda till att produkten inte fungerar, kan det leda till att produkten inte fungerar som det ska, appen och klocka på knappen låg till enhet för att ställa in enhetsinställning enligt anvisningarna, när enheten läggs till, huvud appen huvudsida/inställningar enheten och enhetens WIFI indikatorn för enheten kommer att vara på, du kan göra enheten senare anpassningar.

4. ANDRA INSTALLNINGAR

Du kan andra enheters namn i appen för att underlätta hanteringen. Lasten kan slås på och stängas av regelbundet via mobiltelefonappens mobiltelefonapp, och lasten kan slås på och stängas av regelbundet via mobiltelefonapp, du kan slås på och stängas av lasten med hjälp av knappen på utrustningen utrustningen, och ON / OFF-indikatorn visar utrustningens på/av-status utrustningen.



5. REKONFIGURER WIFI

1. Hvis du ikke bruker denne enhed, kan du slette den i appen, og den vil genindstilles til fabriksindstillingerne. På dette tidspunkt kan du lægge til denne enhed igen gennem appen. 2. Du kan når som helst trykke på og holde indre knappen i 5 sekunder, og enheten vil gå ind i Wi-Fi konfigurationsmoden. På dette tidspunkt kan du lægge til denne enhed igen via appen.



6. AØNHVENDING AF ELEKTRISK AVFALL

All elektrisk affald skal anføres i kasser i samsvar med gældende bestemmelser for elektrisk affald.

7. FØRSIKTIGHE

Dette produkt skal installeres af kvalificerede elektriker. Alle og alle elektriske ændringer af produktens skal overensstemme med de relevante sikkerhedsbestemmelser.

INSTALLERA APLIKASJONEN

Trinn 1: Last ned appen "Tuya Smart"-appen, og legg deretter inn ned i følge instruksjonene.

Trinn 2: Koble enheten til strømforsyningen, og slå den på.

Trinn 3: Åpne appen "Tuya Smart"-appen og klikk på "Legg til enhet".

Trinn 4: Klikk på enheten som ble funnet.

Trinn 5: Angi din røst/Wi-Fi-informasjon.

Trinn 6: Klikk på "Ferdig".

Trinn 7: Enheten har blitt lagt til suksessfullt.

MANUELL

1. Hold knuten med enheten inne i en halv sekund.

2. Velg enhet fra listen og utfør nødvendige handlinger ved hjelp av nedrestående menyalternativer.

3. Klikk på knuten med enheten.

4. Slå på/stänga av.

5. Slå på/stänga av.

6. Oppsett av tid.

7. Klikk på "Lägg till".

8. Klikk på "Lägg till".

9. Klikk på "Lägg till".

10. Klikk på "Lägg till".

11. Klikk på "Lägg till".

12. Klikk på "Lägg till".

13. Klikk på "Lägg till".

14. Klikk på "Lägg till".

15. Klikk på "Lägg till".

16. Klikk på "Lägg till".

17. Klikk på "Lägg till".

18. Klikk på "Lägg till".

19. Klikk på "Lägg till".

BRUKSANVISNING

WIFI TIDSBYSTRINGSRELÆ DTCR01T

GENERAL: APLICACIONES

Encendido y apagado de la carga de forma periódica y regular, y normalmente controla equipos de iluminación domésticos como luces y electrodomésticos.

FUNCIONES

- La hora de encendido y apagado de la carga se puede configurar cómodamente a través de la App. • El encendido y apagado se puede controlar manualmente.
- La hora de encendido/apagado se puede ajustar durante el tiempo de encendido.
- Montaje en carril DIN.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Funktion	DTCR01t
Terminall för matning	WIFI tidstyrningsrelä
Spänningsområde	AC/DC 110-240V 50/60 Hz
Belastning	AC 0,09-30A/DC 0,05-1,7W
Tolerans för matningsspänning	-15%~+10%
Indikator för matning	grön LED
Inställning av tid	APP
Tidswikelse	+30s
WIFI-anslutning	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Utmätning	1~500V
16A/ AC1	
Min. tryckkapacitet DC	500mW
Indikator av utgång	grön LED
Mekanisk livslängd	1x107
Elektrisk livslängd (AC1)	1x105
Temperatur vid drift	-20°C ~ +55°C
Fuktighetsrelativitet	-20°C ~ +55°C
Monterings/DIN-skina	DIN-skina EN/IEC 60715
Skyltstadg	IP20
Driftspänning	alle
Överspanningskategori	III
Grad av frysning	2
Mått, kabelströck (mm2)	1~2,5 mm och 2~1,5 mm 0,4mm
Mått och dimensioner	90mm*100mm*44mm
Mått vikt	62g
Standard	GB/T14048.5, IEC60947-5-1, EN 61812-1

CONFIGURACIÓN DE RED:

1. INSTALAR APP: Puede escanear este código QR para descargar Tuya